

**TS 1100** 

## Indexeurs à came tambour








PA Ardennes Emeraude Rue Henri Faure 08090 TOURNES France

Tel.: +33 3 24 52 94 64 Fax.: +33 3 24 52 88 02 sopap@sopap.com www.sopap.com

Cachet du distrubuteur:









## Indexeurs à came tambour

**TS 1100** 

② 8 x M16 x 25 sur Ø650

⑤ 8 x M16 x 27 sur Ø300

ou côté réducteur (10) Moteur-frein

1 Zone de démontage

(13) 2 graisseurs à 180°

(4) 4 x M10 x 10 sur Ø450

(9) Dispositif de commande avec boîtier

multipistes, peut être placé en face F


12 Zone d'accès maintenabilité des galets


Position dans une des périodes d'arrêt


4 Fixe

Fixe ⑥ 4 x Ø26 Faces A et B (7) 4 x M24 Faces A et B (8) Réducteur

Position dans une des périodes d'arrêt ③ Goupillage sur Ø650 prof. max. 25 A réaliser par le client








180\*

490\* 1109\*



\* Ces cotes dépendent de la motorisation.

## (1) Tournant Caractéristiques techniques

Répétabilité	± 0,01 mm sur Rs = 275 mm	
Précision d'indexage	± 0,02 mm sur Rs = 275 mm	
Charge axiale maxi admissible ABA	1 000 000 N	
Couple de basculement maxi admissible KMA	110 000 Nm	
Charge radiale maxi admissible RBA	200 000 N	
Masse de la table motorisée	~ 1400 kg	

ABA, KMA, RBA: Capacité du roulement à rouleaux croisés

Nombre d'arrêts	2 - 3 - 6	4 – 8	5 – 10 TP	12
Orientation des galets en zone arrêt	000	25	32	
Nombre de galets.	6	8	10	12

TP: Table programmable Autres nombres d'arrêts sur demande